

16 pasos di gri con escala equal entre L^*_N y L^*_W para tres reflexiones de luz ambiental

No hay reflexión ambiental $Y_N=0$, $L^*_N=0$ Reflexión ambiental $Y_N=2,5$, $L^*_N=18$

Reflexión ambiental $Y_N=40$, $L^*_N=70$

diferencia de luminosidad $\Delta L^*=6,3$ **diferencia de luminosidad $\Delta L^*=5,1$** **diferencia de luminosidad $\Delta L^*=1,7$**

L^*	n0.	w^*	w^*_T	L^*_{re}	Y_{re}	Z_{re}	n0.	w^*	w^*_T	L^*_{re}	Y_{re}	Z_{re}	n0.	w^*	w^*_T	L^*_{re}	Y_{re}	Z_{re}
100	16	1.0	1.0	95.4	88.59	0.0	16	1.0	1.0	95.4	88.59	2.52	16	1.0	1.0	95.4	88.59	40.32
	15	0.933	0.933	89.0	74.27	0.0	15	0.945	0.933	89.2	74.67	2.52	15	0.982	0.933	92.0	80.78	40.32
	14	0.866	0.866	82.6	61.58	0.0	14	0.891	0.866	83.0	62.34	2.52	14	0.964	0.866	88.8	73.87	40.32
	13	0.8	0.8	76.3	50.42	0.0	13	0.837	0.799	76.9	51.51	2.52	13	0.946	0.8	85.9	67.79	40.32
	12	0.733	0.733	69.9	40.7	0.0	12	0.783	0.733	70.9	42.06	2.52	12	0.928	0.733	83.1	62.49	40.32
	11	0.666	0.666	63.6	32.32	0.0	11	0.729	0.666	64.9	33.92	2.52	11	0.91	0.666	80.7	57.93	40.32
	10	0.6	0.6	57.2	25.17	0.0	10	0.675	0.599	58.9	26.98	2.52	10	0.892	0.6	78.4	54.03	40.32
	9	0.533	0.533	50.8	19.17	0.0	9	0.621	0.533	53.1	21.14	2.52	9	0.874	0.533	76.5	50.76	40.32
	8	0.466	0.466	44.5	14.2	0.0	8	0.567	0.466	47.3	16.32	2.52	8	0.856	0.466	74.8	48.06	40.32
	7	0.4	0.4	38.1	10.18	0.0	7	0.513	0.4	41.8	12.41	2.52	7	0.838	0.399	73.4	45.86	40.32
	6	0.333	0.333	31.8	7.0	0.0	6	0.459	0.333	36.5	9.32	2.52	6	0.82	0.333	72.3	44.13	40.32
	5	0.266	0.266	25.4	4.56	0.0	5	0.405	0.266	31.6	6.95	2.52	5	0.802	0.266	71.4	42.8	40.32
	4	0.2	0.2	19.0	2.76	0.0	4	0.351	0.199	27.3	5.2	2.52	4	0.784	0.199	70.7	41.82	40.32
	3	0.133	0.133	12.7	1.51	0.0	3	0.296	0.133	23.6	3.99	2.52	3	0.766	0.133	70.2	41.14	40.32
	2	0.066	0.066	6.3	0.7	0.0	2	0.242	0.066	20.8	3.2	2.52	2	0.748	0.066	69.9	40.7	40.32
	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.188	0.0	18.0	2.52	2.52	1	0.73	0.0	69.6	40.32	40.32

ISO/CIE 11664-4: L^*_{it} es la CIELAB ligereza de la salida

IEC 61966-2-1: w^*_{sRGB} es aproximadamente proporcional a L^*

$w^*_{sRGB} = L^*/95,4$; $w^*_T = [L^* - L^*_N] / [L^* - L^*_N]$

Y_{re} = real valor de triestímulos sin linearización de la salida