

16 pasos di gri con escala equal entre L^*_N y L^*_W para tres reflexiones de luz ambiental

No hay reflexión ambiental $Y_N=0$, $L^*_N=0$

Reflexión ambiental $Y_N=2,5$, $L^*_N=18$

Reflexión ambiental $Y_N=40$, $L^*_N=70$

diferencia de luminosidad $\Delta L^*=6,3$

diferencia de luminosidad $\Delta L^*=5,1$

diferencia de luminosidad $\Delta L^*=1,7$

L^*

n0. w^* w^*_r L^*_{it} L^*_{re} Y_{re}

n0. w^* w^*_r L^*_{it} L^*_{re} Y_{re}

n0. w^* w^*_r L^*_{it} L^*_{re} Y_{re}

16 1.0 1.0 95.4 95.4 88.59

16 1.0 1.0 95.4 95.4 88.59

16 1.0 1.0 95.4 95.4 88.59

15 0.933 0.933 89.0 89.0 74.27

15 0.945 0.933 90.2 89.2 74.67

15 0.982 0.933 93.6 92.0 80.78

14 0.866 0.866 82.6 82.6 61.58

14 0.891 0.866 85.0 83.0 62.34

14 0.964 0.866 91.9 88.8 73.87

13 0.8 0.8 76.3 76.3 50.42

13 0.837 0.799 79.9 76.9 51.51

13 0.946 0.8 90.2 85.9 67.79

12 0.733 0.733 69.9 69.9 40.7

12 0.783 0.733 74.7 70.9 42.06

12 0.928 0.733 88.5 83.1 62.49

11 0.666 0.666 63.6 63.6 32.32

11 0.729 0.666 69.6 64.9 33.92

11 0.91 0.666 86.8 80.7 57.93

10 0.6 0.6 57.2 57.2 25.17

10 0.675 0.599 64.4 58.9 26.98

10 0.892 0.6 85.1 78.4 54.03

9 0.533 0.533 50.8 50.8 19.17

9 0.621 0.533 59.2 53.1 21.14

9 0.874 0.533 83.4 76.5 50.76

8 0.466 0.466 44.5 44.5 14.2

8 0.677 0.466 64.4 58.9 26.98

8 0.856 0.466 81.6 74.8 48.06

7 0.4 0.4 38.1 38.1 10.18

7 0.567 0.466 54.1 47.3 16.32

7 0.838 0.399 79.9 73.4 45.86

6 0.333 0.333 31.8 31.8 7.0

6 0.459 0.333 43.8 36.5 9.32

6 0.82 0.333 78.2 72.3 44.13

5 0.266 0.266 25.4 25.4 4.56

5 0.405 0.266 38.6 31.6 6.95

5 0.802 0.266 76.5 71.4 42.8

4 0.2 0.2 19.0 19.0 2.76

4 0.351 0.199 33.4 27.3 5.2

4 0.784 0.199 74.8 70.7 41.82

3 0.133 0.133 12.7 12.7 1.51

3 0.296 0.133 28.3 23.6 3.99

3 0.766 0.133 73.1 70.2 41.14

2 0.066 0.066 6.3 6.3 0.7

2 0.242 0.066 23.1 20.8 3.2

2 0.748 0.066 71.4 69.9 40.7

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 0.188 0.0 18.0 18.0 2.52

1 0.73 0.0 69.6 69.6 40.32

ISO/CIE 11664-4: L^*_{it} es la CIELAB ligereza de la salida

IEC 61966-2-1: w^*_{sRGB} es aproximadamente proporcional a L^*

$w^*_{sRGB} = L^*/95,4$; $w^*_r = [L^* - L^*_N] / [L^*_W - L^*_N]$

L^*_{re} es real ligereza de la salida sin linearización de la salida