






Monochromatische Elementarfarben und Elementar-Optimalfarben




Monochromatische Elementarfarben und Elementar-Körperfarben




Optimalfarben für CIE Norm-Lichtart D65													
X	Y	Z	x	y	A	B	C _r	OYLVCVM_ONW_1					
54.8	32.3	0.0	0.628	0.37	24.1	14.0	27.9	%O=JR	00	575_770			
76.8	85.2	1.6	0.469	0.52	-4.1	36.4	36.7	%Y=J=JG+JR	01	515_770			
22.0	52.9	1.6	0.288	0.69	-28.2	22.4	36.0	%L=JG	02	515_575			
27.5	57.3	33.7	0.231	0.483	-27.0	11.4	29.3	%G	03	0_70*L+0,30*C			
40.2	67.6	108.8	0.185	0.312	-24.1	-14.0	27.9	%C=L+V	04	380_575			
18.1	14.7	107.2	0.129	0.105	4.1	-36.4	36.7	%V=B=BR+BG	05	380_515			
72.9	47.0	107.2	0.321	0.206	28.2	-22.4	36.0	%M=V+O	06	380_515+575_770			
58.0	34.9	19.3	0.516	0.311	24.8	7.4	25.9	%R	07	0,18*M+0,82*O			
54.8	32.3	0.0	0.628	0.37	24.1	14.0	27.9	%O=JR	08	575_770			
0.0	0.1	0.1	0.311	0.327	0.0	0.0	0.0	%N0 ($\beta=0,001$)	09	380_770			
95.0	100.0	108.8	0.312	0.329	0.0	0.0	0.0	%W1 ($\beta=1,000$)	10	380_770			


8 Gerätefarben im Elementarbuntton-System OYLVCVM, RGB und NW Dreiecks-System: Körperfarben rgb_s^*




8 Gerätefarben im Elementarbuntton-System OYLVCVM, RGB und NW Dreiecks-System: Optimalfarben rgb_o^*




8 Gerätefarben im Elementarbuntton-System OYLVCVM, RGB und NW Dreiecks-System: Arens-Farben rgb_A^*




8 Gerätefarben in 2 Elementarbuntton-Systemen OYLVCVM, RGB und NW Dreiecks-System: Körperfarben rgb_s^* Optimalfarben rgb_o^*



8 Gerätefarben in 2 Elementarbuntton-Systemen OYLVCVM, RGB und NW Dreiecks-System: Körperfarben rgb_s^* Optimalfarben rgb_o^*



8 Gerätefarben in 3 Elementarbuntton-Systemen OYLVCVM, RGB und NW Dreiecks-System: Körperfarben rgb_s^* Optimalfarben rgb_o^* Arens-Farben rgb_A^*



Optimalfarben für CIE Norm-Lichtart A													
X	Y	Z	x	y	A	B	C _r	OYLVCVM_ONW_1					
83.5	46.7	0.0	0.64	0.358	32.1	6.6	32.8	%O=JR	00	575_770			
104.3	92.5	1.2	0.526	0.467	2.7	12.6	12.9	%Y=J=JG+JR	01	515_770			
20.8	45.8	1.1	0.307	0.675	-29.4	6.0	30.0	%L=JG	02	515_575			
22.5	48.0	11.4	0.274	0.585	-30.2	2.2	30.3	%G	03	0,70*L+0,30*C			
26.3	53.2	35.5	0.228	0.462	-32.1	-6.6	32.8	%C=L+V	04	380_575			
5.4	7.4	34.3	0.115	0.157	-2.7	-12.6	12.9	%V=B=BR+BG	05	380_515			
88.9	54.1	34.4	0.501	0.305	29.4	-6.0	30.0	%M=V+O	06	380_515+575_770			
84.4	48.0	6.2	0.608	0.346	31.6	4.3	31.9	%R	07	0,18*M+0,82*O			
83.5	46.7	0.0	0.64	0.358	32.1	6.6	32.8	%O=JR	08	575_770			
0.1	0.0	0.0	0.445	0.405	0.0	0.0	0.0	%N0 ($\beta=0,001$)	09	380_770			
109.8	99.9	35.5	0.447	0.407	0.0	0.0	0.0	%W1 ($\beta=1,000$)	10	380_770			